



EVO 600

- Motorreductor electromecánico 230V para puertas correderas hasta 600 Kg. ⁽¹⁾
- Encóder de regulación de antiplastamiento.
- Potenciómetro de regulación de fuerza de empuje.
- Finales de carrera magnéticos.
- Central T101.
- Desaceleración en fase de apertura y cierre.

EVO 800

- Motorreductor electromecánico en baño de aceite a 230V para puertas correderas hasta 800 Kg. ⁽¹⁾
- Encóder de regulación de antiplastamiento.
- Potenciómetro de regulación de fuerza de empuje.
- Finales de carrera magnéticos
- Central T101.
- Desaceleración en fase de apertura y cierre.

EVO 1200

- Motorreductor electromecánico en baño de aceite a 230V para puertas correderas hasta 1.200 Kg. ⁽¹⁾
- Potenciómetro de regulación de fuerza de empuje.
- Encóder de regulación de antiplastamiento.
- Finales de carrera magnéticos.
- Central T101.
- Desaceleración en fase de apertura y cierre.

CARACTERÍSTICAS	Udad	EVO 600	EVO 800	EVO 1200
Tensión de alimentación	Vac	230	230	230
Alimentación motor	Vac	230	230	230
Peso máx. puerta ⁽²⁾	Kg	600	800	1200
Fuerza de empuje	N	540	640	1200
Corriente máx. absorbida	A	3,4	3,4	5,2
Potencia máx. absorbida	VA	800	800	1100
Condensador	µF	16	20	20
Potencia nominal	Nm	21	24	45
Velocidad puerta	m/min	10	10	10
Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70	-20+70	-20+70
Intervención de la termoprotección	°C	150	150	150
Grado de protección	IP	54	54	54
Encóder		SÍ	SÍ	SÍ
Intermitencia de trabajo	%	40	60	60
Peso	Kg	13	15	17
Final de carrera magnético		SÍ	SÍ	SÍ
Central incorporada (T101)		SÍ	SÍ	SÍ
Ralentización (paro suave)		SÍ	SÍ	SÍ
Grasa lubricante	TS10	—	—	—
Aceite lubricante	—	TS20	TS40	TS40

⁽¹⁾ Incluidos rozamientos.



ACCESORIOS/

Crem 12 (2m)
Cremallera metálica M4 30x12 mm, incluye distanciadores para soldar y tornillería.

Crem 22 (2m)
Cremallera metálica M4 20x20 mm para soldar.

Crem 3 (1m)
Cremallera plastificada con interior metálico, M4 28x22 mm, incluye tornillería.

Kit SBLESTEVO
Kit de desbloqueo externo.

OC2
Receptor integrable series Tango, Noire y FM.

Tango 2 / Noire 2 FM 2
Emisor con frecuencia 433,92 MHz de 2 canales.

•• + en pág. 51 ••

Vedo 180
Juego fotocélulas orientables 180° sincronizadas.

•• + en pág. 70 ••

Apro
Selector a llave de superficie.

•• + en pág. 68 ••

Paso R
Teclado numérico para receptor Tango.

•• + en pág. 68 ••

Dama
Antena 433.92 MHz.

Laco 220A
Lámpara destellante a 230V con antena incorporada (sin cable coaxial).

CP/EVO
Base de fijación a obra.

TS20¹ (5litros)
Bidón de aceite.

Kit Click Line (2m)
Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms via radio.

•• Más en pág. 65 ••

LD2
Detector magnético de vehículos a 24 Vdc.

SET IMANES
Juego electro-imanés para control puerta abierta/cerrada. Incluye emisor y receptor.

KIT EVO 600 2T

EVO 600

Edge OC2
Receptor Edge.

Edge 2
2 emisores de 2 canales.

Vedo 180
Juego de fotocélulas.

Kit
Kit de montaje.

Crem3/ Crem22
4 metros de cremallera plástica/metálica.

¹ Accesorio solo para Evo 800.
² Accesorio solo para Evo 1200.