



TAG


Uso residencial

Pistón electromecánico 24 Vdc con bloqueo para hojas batientes hasta 2 metros de longitud ó 150 Kg de peso. Equipado con encóder permite regular la potencia y velocidad de la hoja.


CARACTERÍSTICAS	Udad	TAG
Alimentación motor	Vdc	24
Longitud máx. hoja	mm	2000
Peso máx. hoja	Kg	150
Fuerza empuje	N	1500
Corriente máx. absorbida	A	3
Potencia máx. absorbida	VA	70
Encóder		Si
Carrera vástago	mm	360
Velocidad vástago	mm/s	20
Tiempo total operativo	seg	18
Ángulo máx. rotación	°	100
Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70
Grado de protección	IP	44
Intermitencia de trabajo	%	50
Peso motor	Kg	4
Lubricante graso		TS10




ACCESORIOS/




PBLO
Bloqueo vertical mecánico a muelle.



TGA
Tope de goma antichoque.




LD2
Detector magnético de vehículos a 24 Vdc.




Tango 2 / Noire 2 FM 2
Emisor con frecuencia 433,92 MHz de 2 canales.

•• Más en pág. 51 ••




Dama
Antena 433.92 MHz.




Vedo 180
Juego fotocélulas orientables 180° sincronizadas.

•• Más en pág. 70 ••




Apro
Selector a llave de superficie.

•• Más en pág. 68 ••




Passo R
Teclado numérico vía radio para receptor Tango.


•• Más en pág. 68 ••




Laco 24A
Lámpara destellante a 24 V con antena incorporada (sin cable coaxial).




Suplaco
Soporte plástico para Laco.



T224L
Central para 2 motores (24 V).




OC2
Receptor integrable series Tango, Noire y FM.




Kit S-Line (2m)
Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms vía radio.


•• Más en pág. 65 ••




EIV
Electrocerradura (12 V). Derecha-izquierda.




EIV P
Electrocerradura (12 V) con pulsador interior (obligatorio para comunidades). Derecha-izquierda.




Sun Power
Kit de alimentación 24 V con panel solar 12 V+12 V.



Kit Power Stone²
Kit baterías + cargabaterías.



JUSTOR
Freno retenedor, con regulador de potencia.



SET IMANES
Juego electro-imanés para control puerta abierta/cerrada. Incluye emisor y receptor.

KIT TAG 2T VEDO/



Tag



T224L
Central de control.



Edge OC2
Receptor Edge.



Edge 2
2 emisores de 2 canales.



Vedo 180
Juego fotocélulas.



Kit
Kit de montaje.