



EVO 2000

- Motorreductor electromecánico en baño de aceite a 230V para puertas correderas hasta 2.000 Kg. ⁽¹⁾
- Finales de carrera magnéticos
- Fricción en seco
- Freno electromagnético.
- Central T101 incorporada.
- Desaceleración en fase de apertura y cierre.

EVO 2000T

- Motorreductor electromecánico en baño de aceite a 400V para puertas correderas hasta 2.000 Kg. ⁽¹⁾
- Fricción en seco.
- Freno electrónico ventilado.
- Central T400 (no incluida).
- Ideal para comunidades.

CARACTERÍSTICAS	Udad	EVO 2000	EVO 2000 T
Tensión de alimentación	VAC	230	400
Alimentación motor	VAC	230	400
Peso máx. puerta ⁽¹⁾	Kg	2000	2000
Fuerza de empuje	N	1400	2500
Corriente máx. absorbida	A	4,3	2,7
Potencia máx. absorbida	VA	1000	1800
Condensador	µF	16	—
Potencia nominal	Nm	50	90
Velocidad puerta	m/min	10	10
Temperatura de funcionamiento	°C	-20+70	-20+70
Intervención de la termoprotección	°C	160	160
Grado de protección	IP	44	44
Intermitencia de trabajo	%	40	80
Peso	Kg	24	23
Final de carrera magnético		Sí	Sí
Central incorporada (T101)		Sí	—
Ralentización (paro suave)		Sí	—
Aceite lubricante		TS50	TS50

⁽¹⁾ Incluidos rozamientos.



ACCESORIOS/

<p>Crem 12 (2m) Cremallera metálica M4 30x12 mm, incluye distanciadores para soldar y tornillería.</p> <p>•• Más en pág. 70 ••</p>	<p>Crem 22 (2m) Cremallera metálica M4 20x20 mm para soldar.</p> <p>•• Más en pág. 68 ••</p>	<p>Kit SBLESTEVO Kit de desbloqueo externo.</p> <p>•• Más en pág. 68 ••</p>	<p>Tango 2 / Noire 2 FM 2 Emisor con frecuencia 433,92 MHz de 2 canales.</p> <p>•• Más en pág. 51 ••</p>	<p>Dama Antena 433.92 MHz.</p>
<p>Vedo 180 Juego fotocélulas orientables 180° sincronizadas.</p> <p>•• Más en pág. 70 ••</p>	<p>Apró Selector a llave de superficie.</p> <p>•• Más en pág. 68 ••</p>	<p>Paso R Teclado numérico vía radio para receptor Tango.</p> <p>•• Más en pág. 68 ••</p>	<p>Laco 220A Lámpara destellante a 230V con antena incorporada (sin cable coaxial).</p>	<p>Suplaco Soporte plástico para Laco.</p>
<p>CP/SM Base de fijación a obra.</p>	<p>TS60 (1litro) Bidón de aceite.</p>	<p>Kit Click Line (2m) Banda de seguridad resistiva 8,2 kohms vía radio.</p> <p>•• Más en pág. 65 ••</p>	<p>LD2 Detector magnético de vehículos a 24 Vdc.</p>	<p>SET IMANES Juego electro-imanés para control puerta abierta/cerrada. Incluye emisor y receptor.</p>
<p>OC2 Receptor integrable series</p>	<p>T400¹ Central 400V trifásica.</p>			

¹ Accesorio solo para SM 2000 T.